



<https://automatyka.shop.pl> 796750923
systemy@gatematic.eu



Zestaw HI-SPEED do bram skrzydłowych ROGER BE 20/211/HS -BRUSHLESS 36V o długości skrzydła do 2,5 m

Producent: ROGER

Czas wysyłki: 48 godzin

Cena

4 680,00 PLN

Opis produktu

Zestaw BE20/211/HS producenta ROGER TECHNOLOGY do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 2,5 m – maksymalna szerokość wjazdu 5 m. Zestaw bardzo szybki do 3 cm/s do intensywnego użytkowania do 800 cykli na dobę. Idealny na posesje prywatne oraz małe wspólnoty mieszkaniowe. Ograniczniki mechaniczne na zamykaniu i otwieraniu zamontowane w siłowniku . Nadaje się na wąskie słupki (np. 100x100 mm) jak i w ograniczonym zakresie na mury. Maksymalna odległość osi obrotu zawiasa do wewnętrznej krawędzi słupa 100 mm. Bardzo mocny siłownik do 2200 N. Maksymalny skok śruby 400 mm. Zastosowano silniki bez szczotkowe 36 V z enkoderem optycznym . Bardzo cicha praca, niskie zużycie energii.

Skład zestawu:

1. Siłownik BE20/200/HS – 2 sztuki
2. Centrala EDGE1/BOX – 1 kpl,
3. Komplet fotokomórek synchronicznych(do 2 kompletów) M90/F4ESO – 1 kpl.,
4. Piloty SYNUS 2 – 2 sztuki,
5. Odbiornik radiowy 2 kanałowy H93/RX22A/I
6. Karta gwarancyjna,
7. Uchwyty montażowe

Podstawowe cechy zestawu:

1. silnik bez szczotkowy BRUSHLESS 36V
2. maks. długość skrzydła aż 2,5 m
3. maksymalny ciężar do 300 kg
4. wbudowany enkoder cyfrowy SENSORLESS
5. elektroniczna regulacja siły
6. regulowana prędkość otwierania/zamykania
7. pełna kontrola biegu skrzydeł
8. niskie zużycie energii i bardzo cicha praca
9. funkcja wykrywania przeszkód
10. łatwe wysprzęglenie kluczykowe
11. funkcja furtki
12. możliwość zastosowania akumulatorów
13. szybkość otwierania 3 cm/s
14. moc silników 200W
15. czas otwarcia do 90stopni - od 10 do 19 s

Podstawowe funkcje automatyki - Centrala sterująca B70/2DC/BOX :

1. zasilanie 230 V,
2. zasilanie silników 36 Vdc,
3. opcjonalnie możliwość montażu akumulatorów awaryjnych (2 x 12 V 1,2 Ah)
4. wyjście na zasilanie akcesoriów 24V, maksymalna moc 10 W,
5. wyjście na elektrozamek - 12 V / 15 W
6. wyjście lampy ostrzegawczej 24W/25W
7. wyjście brama otwarta – 24V/3W,
8. automatyczne zamykanie,
9. uczenie się pozycji pracy
10. wyjście bez potencjałowe - przekaźnik na oświetlenie dodatkowe 230V,100W-24V,40W
11. Płynna regulacja siły,
12. Regulacja wykrywania przeszkód,
13. Regulacja prędkości,
14. Regulacja drogi spowolnienia,
15. Wejście OPEN,
16. Wejście CLOSE,
17. Wejście PED,

18. Wejście ORO - timer
19. Bezpieczeństwo w postaci zmiany kierunku biegu,
20. Funkcja "osoba obecna"